

## FDV BLAD FOR CHINT NB310L JORDFEILAUTOMAT

### GENERELT

Ant poler: 2p  
Karakteristikk: B, C og K

Bryteevne : 6kA

### FORVALTNING

Chint modulære automatsikringer er godkjent ihht IEC EN61009-1  
Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates under samme klemme.  
Maksimalt tverrsnitt:  
1x25mm<sup>2</sup> enkjernet, 1x16mm<sup>2</sup> flertrådet/mangetrådet med endehylse.  
Indikasjon 2P 2mod:  
Overlast - Hvit tapp oppe, vippe nede.  
Jordfeil - Hvit tapp nede, vippe nede.  
Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.  
Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.

Fysisk størrelse (bxhxd):  
36x86x77

### DRIFT

Renhold:  
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
Maks 5W/pol

### VEDLIKEHOLD

Henvisninger:  
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS  
Ihht IEC 61009 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.  
Funksjonstest av jordfeilvern:  
Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, 1-2 ganger pr år.  
Ved andre montasjeforhold, i forhold til omgivelsene, min 2 ganger pr år.

Levetid:

Elektrisk levetid 2000 koblinger  
Mekanisk levetid 2000 koblinger

### TILBEHØR

Hjelpekontakt XF9, 415V AC, 3A, best nr CV004909  
Hjelpekontakt XF9, 240V AC, 6A, best nr CV004916  
Hjelpekontakt XF9, 130V DC, 1A, best nr CV004923  
Hjelpekontakt XF9, 48V DC, 3A, best nr CV004930  
Hjelpekontakt XF9, 24V DC, 6A, best nr CV004947  
Alarmkontakt XF9J, 230V AC, 6A, best nr CV023351  
Shunttrip S9 230V AC, best nr CV004954  
Shunttrip S9 400V AC, best nr CV004961  
Shunttrip S9 24V DC, best nr CV004978  
Shunttrip S9 48V DC, best nr CV004985  
Shunttrip S9 24V AC, best nr CV004992

Underspenningsutløser V9 230V AC, best nr CV005005  
Underspenningsutløser V9 24V AC, best nr CV005012  
Samleskinne 2P 1m, best nr CV023283  
Samleskinne 3P 1m, best nr CV023290  
Samleskinne 4P 1m, best nr CV023313

### PRODUKT

CV020053	1616600	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 10A B-KAR 30 mA
CV020008	1616601	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 10A C-KAR 30 mA
CV044479	1616602	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 10A K-KAR 30 mA
CV020060	1616603	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 13A B-KAR 30 mA
CV020015	1616604	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 13A C-KAR 30 mA
CV044486	1616605	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 13A K-KAR 30 mA
CV044493	1616608	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 15A K-KAR 30 mA
CV020077	1616606	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 16A B-KAR 30 mA
CV020022	1616607	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 16A C-KAR 30 mA
CV020084	1616609	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 20A B-KAR 30 mA
CV020039	1616610	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 20A C-KAR 30 mA
CV044509	1616611	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 20A K-KAR 30 mA
CV020090	1616612	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 25A B-KAR 30 mA
CV020046	1616613	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 25A C-KAR 30 mA
CV052238	1616624	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 32A B-KAR 30 mA
CV052245	1616625	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 32A C-KAR 30 mA
CV026637	1616614	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 6A B-KAR 30 mA
CV036644	1600108	JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 6A C-KAR 30 mA