

FDV BLAD FOR CHINT NL210 JORDFEILBRYTER TYPE B

GENERELT

Ant poler: 2p / 4p
Karakteristikk: B

$I\Delta n_o = 0,5 \cdot I\Delta n$
 $I_{nc} = 6kA$, $I_{dc} = 6kA$
 $U_{imp} = 6kV$

FORVALTNING

Chint modulære jordfeilbrytere er godkjent iht.
IEC EN61008-1 og IEC EN62423.

Fysisk størrelse (bxhxd):
2P: 36x84x78
4P: 72x84x78

Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates
under samme klemme.

Maksimalt tverrsnitt:

Enkjernet 1x35mm², flertrådet 1x25mm²,
mangetrådet med endehylse 1x25mm².

Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.

Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 5W/pol
For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Iht IEC 61008 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.
Funksjonstest av jordfeilvern:
Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, 1-2 ganger pr år.
Ved andre montasjeforhold, i forhold til omgivelsene,
min 2 ganger pr år.

Levetid:

63A: 1000 koblinger

TILBEHØR

Artikkelnummer	Elnummer	Artikkel
CV041039		HJELPEKONTAKT AX5 FOR JORDFEILBRYTER CV040420/CV045209 + Type B
CV010818	1600131	LÅS FOR AUTOMATSIKRING/OV/JFA
CV005494	1615671	AL/CU KLEMME 16-50mm ² 7,5 NM
CV046473		Hengelås til JFA

PRODUKT

Artikkelnummer	Elnummer	Artikkel
CV043889	1615000	JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 30mA
CV053273	1615008	JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 300mA
CV053266	1615007	JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 100mA
CV051996	1615006	JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 30mA 3MODUL
CV053297		JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 300mA 3MODUL
CV053280		JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 100mA 3MODUL