

AC/DC strøm

TANGMULTIMETER CM85C

Et robust, prisgunstig tangmultimeter med DC strømmåling som dekker de fleste elektrikeres behov i et hendig, moderne og tiltalende design.

- AC/DC spenning
- AC/DC strøm
- Motstand/kontinuitet/diodetest
- Kapasitans
- Temperatur
- Nærspenningstest

Leveres med instrumentveske og norsk bruksanvisning

Tekniske data

Display: 1999 med baklys
Sann effektivverdi (TRMS)
Inngangsimpedans: 10M Ω
Holder måleverdien
Kjeftåpning: \varnothing 22mm
Størrelse: 165x56x31mm
Vekt: 150g inkl. batteri eks. måleledninger
Indikasjon for lav batterispenning
Slår seg av automatisk etter 15 min.
CATIII 600V
Batteri: 2 stk. AAA 1,5V

Bilde i
størrelse 1:1



Størrelse	Områder	Nøyaktighet
AC spenning	2V/20V/200V/600V	$\pm(1,0\%+3)$
DC spenning	200mV/2V/20V/200V/600V	$\pm(0,5\%+3)$
AC strøm	2A/20A/100A	$\pm(3,0\%+6)$
DC strøm	2A/20A/100A	$\pm(3,0\%+6)$
Resistans	200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω	$\pm(0,8\%+3)$
Kontinuitet	<50 Ω	
Kapasitans	200nF/2 μ F/20 μ F/200 μ F/2000 μ F	$\pm(3,5\%+15)$
Temperatur	-20 $^{\circ}$ C - 1000 $^{\circ}$ C	$\pm(2,0\%+2)$

Fabrikat: Mestek
Typebet.: CM85C
GS1 art.nr.: 7070772 01006 7
Elnr. NO: **80 023 09**

Forpakning: 1 stk.

*Instrumentet står innstilt
på AC etter påslag*

Trontek AS
Innherredsveien 60
7067 TRONDHEIM

Tlf.: 465 19 109
E-post: post@trontek.no
Internett: trontek.no

Foretaksnr.: 941768326