

FDV BLAD FOR CHINT NB1-63/H

GENERELT

Ant poler: 4p. Bryteevne 10kA.

Karakteristikk: B, C og D

NB! Hendel skal alltid betjenes hurtig og kun fra midten.

FORVALTNING

Chint modulære automatsikringer er godkjent ihht IEC 60898. Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates under samme klemme.

Maksimalt tverrsnitt:

Enkjernet 1x25mm², flertrådet 1x16mm², mangetrådet med endehylse 1x16mm².

Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.

Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.

DRIFT

Renhold:

Energiforbruk:

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:

Rutiner:

Levetid:

TILBEHØR

Hjelpekontakt XF9, 415V AC, 3A, best nr CV004909

Hjelpekontakt XF9, 240V AC, 6A, best nr CV004916

Hjelpekontakt XF9, 130V DC, 1A, best nr CV004923

Hjelpekontakt XF9, 48V DC, 3A, best nr CV004930

Hjelpekontakt XF9, 24V DC, 6A, best nr CV004947

Alarmkontakt XF9J, 230V AC, 6A, best nr CV023351

Shunttrip S9 230V AC, best nr CV004954

Shunttrip S9 400V AC, best nr CV004961

Shunttrip S9 24V DC, best nr CV004978

Shunttrip S9 48V DC, best nr CV004985

Shunttrip S9 24V AC, best nr CV004992

PRODUKT

Artikkelnr.	EL-nr	Artikkel
CV000703	1615407	AUTOMAT 4P 6A C-KAR 10KA
CV001175	1612407	AUTOMAT 4P 63A D-KAR 10KA
CV000789	1615553	AUTOMAT 4P 63A C-KAR 10KA
CV000390	1615526	AUTOMAT 4P 63A B-KAR 10KA
CV001168	1612406	AUTOMAT 4P 50A D-KAR 10KA
CV000772	1615552	AUTOMAT 4P 50A C-KAR 10KA
CV000383	1615525	AUTOMAT 4P 50A B-KAR 10KA
CV000697	1612405	AUTOMAT 4P 4A C-KAR 10KA
CV001151	1612404	AUTOMAT 4P 40A D-KAR 10KA
CV000765	1615551	AUTOMAT 4P 40A C-KAR 10KA
CV000376	1615524	AUTOMAT 4P 40A B-KAR 10KA
CV001144	1615570	AUTOMAT 4P 32A D-KAR 10KA
CV000758	1615550	AUTOMAT 4P 32A C-KAR 10KA
CV000369	1615523	AUTOMAT 4P 32A B-KAR 10KA
CV000673		AUTOMAT 4P 2A C-KAR 10KA
CV001137	1615569	AUTOMAT 4P 25A D-KAR 10KA
CV000741	1615549	AUTOMAT 4P 25A C-KAR 10KA
CV000352	1615522	AUTOMAT 4P 25A B-KAR 10KA
CV001120	1615568	AUTOMAT 4P 20A D-KAR 10KA
CV000734	1615548	AUTOMAT 4P 20A C-KAR 10KA
CV000345	1615521	AUTOMAT 4P 20A B-KAR 10KA
CV001113	1615567	AUTOMAT 4P 16A D-KAR 10KA
CV000727	1615547	AUTOMAT 4P 16A C-KAR 10KA
CV000338	1615520	AUTOMAT 4P 16A B-KAR 10KA
CV009980		AUTOMAT 4P 13A D-KAR 10KA
CV009942	1615546	AUTOMAT 4P 13A C-KAR 10KA
CV009560	1615519	AUTOMAT 4P 13A B-KAR 10KA
CV001106	1615565	AUTOMAT 4P 10A D-KAR 10KA
CV000710	1615545	AUTOMAT 4P 10A C-KAR 10KA
CV000321	1615518	AUTOMAT 4P 10A B-KAR 10KA

Betjening av hendel:



Fysisk størrelse (bxhxd):
4P: 72x86x77

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann. 1A til 32A: Maks 3,5W/pol
40A til 63A: Maks 5W/pol

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Ihht IEC 60898 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie

Elektrisk levetid 10000 koblinger

Mekanisk levetid 20000 koblinger

Underspenningsutløser V9 230V AC, best nr CV005005

Underspenningsutløser V9 24V AC, best nr CV005012

Samleskinne 2P 1m, best nr CV001892

Samleskinne 3P 1m, best nr CV001908

Samleskinne 4P 1m, 2P automat, best nr CV001915

Samleskinne 4P 1m, 4P automat, best nr CV001922