

MJLR-2000

INBYGGNADSMOTTAGARE FÖR ELMOTORER

1 2 3

Kategori ADVANCED, fast installation, skall installeras av elektriker.

ADVANCED

SYSTEM
NEXA

Inbyggnadsmottagare för trådlös styrning av markiser, filmdukar, rullgardiner med mera. Mottagaren har inbyggd funktion för automatisk motor- och ändlägeskalibrering. Tack vare potentialfria reläanslutningar kan mottagaren även användas med lågvolts DC motorer som har stöd för styrning via kontrollsignal (ej polvändning). Används med fjärrkontroll MJLT-2005. Även kompatibel med självlärande System Nexa fjärrkontroller samt väggsändare MRYT-1805, MTHT-1806 och Nexa Bridge X.

- Styr exempelvis markiser, rullgardiner och filmdukar
- Mottagaren behöver både fas och nolla
- 32 minnesplatser per kanal
- Smart Mode* kompatibel
- Kompatibel med Nexa Bridge X

*SMART MODE FUNKTION. Med enheter som har stöd för "Smart Mode" kan du spara upp till 3 olika favoritscenarion som enkelt aktiveras med en Nexa "Smart Mode" sändare.

Strömkälla	220–240 VAC~50Hz
Max. last	2 x 1000 W resistiv last
Protokoll	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 30 m
Minnesplatser	32
Egenförbrukning	< 1 W i viloläge
IP klassificering	För inomhusbruk
Mått, B x H x D	48 x 48 x 25 mm
E-nummer (SE)	17 113 84
EL-nummer (NO)	45 145 72
Art nr EAN	14248 7330545142488