



**Produkt namn/typ: LML-710 & LMLR-710 & LMLT-710**

**Art: Nr: 18651 LML-710 & LMLT-711**

**EAN: 7330545186512**

**Art.nr: 18652 LMLR-710 (endast lös mottagare)**

**EAN: 7330545186529**

**Art.nr: 18653 LMLT-710 (endast lös sändare)**

**EAN: 7330545186536**



**Produktbeskrivning:**

Trådlös dörrklocka för 230V plug-in som är kompatibel med samtliga sändare i System Nexa (Ej MDT-507-Rörelsevakt). Förutom användningsområdet ”dörrklocka”, så kan man enkelt skapa ett enkelt bevakningssystem med hjälp av andra sändare i System Nexa.

Rekommenderad rörelsevakt är LMDT-810 / <http://www.nexa.se/LMDT-810-IR-detektor.htm>

- \* 5 ringsignaler och 4 ljudnivåer (hög, mellan, låg, avstängd)
- \* 4 programmerbara minnen (4.a olika sändare kan användas).
- \* Lysdiodsindikator för hörselskadade.
- \* Dörrklockan/mottagaren är kompatibel med självlärande kodsändare, till exempel tryckknappsenheten LMLT-711 eller rörelsedetektorn LMDT-609/LMDT-810/MDT-507 och magnetgivaren LMST-606 som larmsystem.
- \* Varje sändare kan kopplas till olika ringsignaler hos dörrklockan som dörrsignal eller larmsignal.
- \* Användningsavstånd upp till 120 meter (utan hinder).

**SPECIFIKATION**

**MOTTAGARE:**

Frekvens: 433,92 MHz

Ringsignaler: 5 olika ljud

Ljudvolym: Hög – Mellan – Låg – Mute

Minnen: 4 koder

Mottagningsavstånd: upp till 120 meter (utan hinder) om både sändare och mottagare har tillräcklig batterispänning.

**SÄNDARE (LMLT-711):**

IP 44-godkänd, väderbeständig.

Batteri: CR2032 (ingår)

[www.nexa.se](http://www.nexa.se)