



Art: 14329 / LWMR-210

Mått: 41 x 41 x 12 mm

433,92 MHz



Allmänt

Inbyggnadsmottagare, kan placeras bakom redan befintlig strömbrytare, inkoppling mot befintlig strömbrytare sker via redan fast monterade anslutningskablar. Befintlig strömbrytare kan då användas för PÅ / AV samt DIMMER styrning i kombination med Nexa fjärrkontroll. LWMR-210 kan också installeras separat och då tejpar man eller klipper bort dom två vita kablarna.

Kompatibla Fjärrkontroller

Samtliga System NEXA fjärrkontroller kan styra LWMR-210, däremot bör man undvika rörelsevakter och magnetkontakter, TMT-502 på "Timerstyrning", LBST-604 samt LEST-701 då LWMR-210 är en dimmer mottagare, och kan av misstag få en extra "ON" signal varpå dimmer funktionen startar.

Glödljus

Ja, 30-200 W

Halogen 230 V

Ja, 30-200 W

Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer

Ja, 30-170 VA. Vi kan dock inte garantera funktion mot samtliga elektroniska transformatorer på marknaden.

Lågenergilampor

Nej, LWMR-210 är en dimmer mottagare, fungerar ej heller mot så kallade dimmbara lågenergilampor

Lysrör

Nej

Led lampor

Nej, kan ej dimra Led lampor då dessa i regel använder sig av en transformator mellan 1-10V.

Motorer

Nej, LWMR-210 är en dimmer och skall ej användas mot induktiv last.

Elradiatorer

Nej, LWMR-210 är en dimmer och skall ej användas mot induktiv last.