

Produktnummer: 1478420



Nightmatic 3000 Vario

Skumringsbryter



1478420 - Nightmatic 3000 Vario, sort

1478421 - Nightmatic 3000 Vario, hvit

Ideelt til styring av belysningsanlegg som skal lyse opp husfasader, tomter, utstillingsvinduer eller andre områder.

Funksjonsbeskrivelse:

- NightMatic 3000 registrerer lysstyrken i omgivelsene og tenner tilkoblede lamper automatisk når skumringsnivået er nådd om kvelden og slukker dem igjen i grålysningen om morgenen. Med Vario nattsparemodus bidrar den til å spare strøm. Om ønskelig slukker den automatisk lyset om natten etter en programmerbar tid og tenner det igjen i 5-tiden om morgenen - dersom det fremdeles er mørkt.
- Skumringsinnstilling ca. 0,5 - 10 Lux.
- Variabel slukking om natten (nattsparemodus) ca. kl. 22 - 5.
- Egenlyskompensasjon, dvs. en fremmed lampe i nærheten forstyrrer ikke funksjonen.
- Skumringsinnstilling ca. 2 - 10 Lux.

Innstillingsmuligheter:

- Trykk tasten for enkel innstilling av ønsket reaksjonsnivå (2).
- Med stillskruen (4) kan det foretas en trinnløs innstilling av hvor lenge tilkoblede apparater skal slås automatisk av om natten (nattsparemodus).

Tekniske data:

Mål (h x b x d):	99 x 74 x 37 mm
	maks 1000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
Effekt:	maks 500 W (ukompensert, induktiv, f.eks sparepærer)
Spennings:	230 - 240 V, 50 Hz
Skumringsinnstilling:	ca 0,5 - 10 Lux / trykk på tasten
Nattsparemodus:	variabel nattutkopling
Egenforbruk:	< 0,8 W
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II