



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	OsiSense XS
Serie navn	Application
Sensor type	Inductive proximity sensor
Applikasjon	Rotasjon overvåking
Sensor navn	XSA
Sensor design	Sylindrisk M30
Størrelse	81 mm
Type kropp	Fast
Montering	Innfelt montering
Materiale	Metall
Kapslingsmateriale	Fornikklet messing
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	2-wire
[Sn] nominelle føleavstand	10 mm
Elektrisk tilkobling	Kabel
[Us] matespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24...210 V DC
Svitsjekapasitet i mA	5...200 mA DC 5...350 mA AC
IP-grad	IP67 i henhold til IEC 60529

Alternativer

Gjengetype	M30 x 1.5
Føleflate	Front
Front material	PPS
Justerbar frekvensområde	120...3000 cyc/mn
Følesone	0...8 mm
Vandring	3...15% of Fr
Nøyktighet	3% of Sr
Status LED	1 LED Rød for output state
Spenningsgrenser	20...264 V AC/DC
Gjenværende strøm	<= 1.5 mA for open state
Switching frequency	<= 800 Hz
Spenningsfall	<= 5.7 V på closed state
Strømforbruk	0...15 mA på ubelastet
Kjøre opp forsinkelse ved oppstart	9 s Standard
Merking	CE
Gjengelengde	57 mm
Høyde	30 mm
Lengde	81 mm
Vekt	0.3 kg

Miljø

produktsertifikater	CCC CSA UL
omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1136 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig