


Sense Driver til 3000lm



El-nummer: **6600073**
EAN: 7021988200803
SG Artikkelnr: 5046820080



Lysteknikk

Versjon: Driver til 3000lm
Watt: 26W
Systemeffekt (W): 26.0W
Spennning: 230V
Levetid: 50.000

Dimmetype

Type: Faseavsnitt
Driver: 700mA 18-36V 3000

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP-grad: IP20
Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Plast

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
Kobling: Inkl. stikkontakt
Maks. armaturer per sikring: B10: 30, B16: 50, C10: 48, C16: 80

Dimensjoner (mm)


Lengde (L): 119
Bredde (W): 53
Høyde (H): 30
Vekt (brutto/netto): 0.391 / 0.32

Forpakning

Forpakningsstørrelse: 400 x 45 x 10



SENSE 700mA / 3000lm DRIVER PHASE DIM



Sense Panels & Driver Kits										
	CRI (Ra)	CU-M (Steps)	BA (°)	SENSE 3000lm DRIVER KIT PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT NON DIM (1000mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm DRIVER KIT DALI (1000mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)	
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2700mA UGR<22 27W/128lm/W	4000mA UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2700mA UGR<22 27W/128lm/W	4000mA UGR<22 31.2W/127lm/W	x	
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2600mA UGR<22 27W/128lm/W	4000mA UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2700mA UGR<22 27W/128lm/W	4000mA UGR<22 31.2W/127lm/W	x	
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2650mA UGR<22 31W/131lm/W	4000mA UGR<22 31.2W/127lm/W	5000mA UGR<22 42W/118lm/W	2650mA UGR<22 31W/131lm/W	4000mA UGR<22 31.2W/127lm/W	5000mA UGR<22 42W/118lm/W	
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2750mA UGR<22 31W/131lm/W	4000mA UGR<22 31.2W/127lm/W	5000mA UGR<22 42W/118lm/W	2750mA UGR<22 31W/131lm/W	4000mA UGR<22 31.2W/127lm/W	5000mA UGR<22 42W/118lm/W	
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650mA UGR<17 27W/128lm/W	4000mA UGR<19 31.2W/127lm/W	x	2650mA UGR<17 27W/128lm/W	4000mA UGR<19 31.2W/127lm/W	x	
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750mA UGR<17 27W/131lm/W	4000mA UGR<19 31.2W/127lm/W	x	2750mA UGR<17 27W/131lm/W	4000mA UGR<19 31.2W/127lm/W	x	
SENSE PRISM 1000lm LED 3000K	80	3	90	2600mA UGR<17 27W/128lm/W	4000mA UGR<19 31.2W/127lm/W	5000mA UGR<19 42W/118lm/W	2600mA UGR<17 27W/128lm/W	4000mA UGR<19 31.2W/127lm/W	5000mA UGR<19 42W/118lm/W	
SENSE PRISM 1000lm LED 4000K	80	3	90	2700mA UGR<17 27W/131lm/W	4000mA UGR<19 31.2W/127lm/W	5000mA UGR<19 42W/118lm/W	2700mA UGR<17 27W/131lm/W	4000mA UGR<19 31.2W/127lm/W	5000mA UGR<19 42W/118lm/W	

Notes: Efficiency calculations are not driver incl. driver: 7-14% loss depending on driver

l



7 0 2 1 9 8 8 2 0 0 8 0 3