

FDV – dokumentasjon fra Gylling Teknikk AS



Produktnavn: Astro Nova City 2
El. nr. : 14 764 50

Informasjon:

- Norsk meny
- 2 x 16A utganger (potensialfri)
- Automatisk sommer-/vintertid
- Mulighet for nattutkobling
- Mulighet for programmering vis mobiltelefon og nettbrett (tilbehør el.nr. 14 764 51)
- 230VAC 50Hz, for montering på DIN-skinne

Astro Nova City 2 kan bruke som både koblingsur og skumringsbryter. Med 2 uavhengige kanaler og enkel programmering, er dette et av de mest fleksible koblingsurene på markedet. Velg nærmeste by i menyen og belysningen styres automatisk i forhold til tider for soloppgang og solnedgang. Hvis ønskelig, kan begge kanalene brukes som skumringsbryter.

Tekniske spesifikasjoner:

Driftsspenning	230 VAC
Frekvens	50-60 Hz
Maks. belastning	2 x 16 (10) / 250 VAC
Maks. anbefalt belastning	• Glødelamper: 3000 W • Lystoffrør: 1200 VA • Lavvolt halogen: 2000 VA • Halogen (230VAC): 3000 W • Sparepærer: 600 VA • Kompakte lystoffrør: 400 VA • LED: 600 VA
	kun N.O. kontakt
Batterireserve	10 år (lithium batteri)
Nøyaktighet	±1 sekund per dag ved 23° C
Minneplasser	40
Type handling	Types 1B, 1S, 1T, og 1U
Funksjonsnøyaktighet	På sekundet

Funksjoner	ON/OFF/ASTRONOMISK
Eget forbruk	6 VA (ca. 1W)
Kontakttype	AgSnO ₂
Driftstemperatur	-10°C til +45°C
Beskyttelsesklasse	II ved korrekt montering
Kapslingsgrad	IP 20 i henhold til EN 60529
Montering	DIN-skinne 35-mm i henhold til EN 60715

Koblingsskjema/Dimensjoner:

