

Oktober 22

## Betjeningsmateriell NP8

<b>Produktbeskrivelse</b>	Betjeningsmateriell som er lett monterte og har et ergonomisk design. Alle produktene i NP-serien opprettholder IP65 og er godkjent opp til 415 VAC eller 250 VDC. <div style="text-align: center;">  </div>			
<b>Teknisk info</b>	Hulldiameter (mm)	22-25	Mekanisk levetid	3 000 000
	Anbefalt tiltrekningsmoment (Nm)	1,2	Elektrisk levetid	1 000 000
	Beskyttelsesklasse	II (Dobbelisolert)	IP-klasse (°C)	65
<b>Forvaltning</b>	IEC EN 60947-5-1			
<b>Drift</b>	Renhold:	Rengjøres med tørr klut.		
	Hensvisninger:	Produktkatalog finnes på Cenika.no		
<b>Vedlikehold</b>	Rutiner:	Tilkoblingsterminaler bør ettertrekkes på jevnlig basis.		
	Test:	Bør testes jevnlig.		
<b>Tilbehør</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
	CV076066	NP8 Adapter kontaktelemener	CV073110	Monteringsverktøy NP2, NP8, ND16
	CV073080	NP8 Kontaktelement 1NO	CV073103	NP8 Nødstoppmerke
	CV073097	NP8 Kontaktelement 1NC	CV073073	NP8 Skiltholder
<b>Produkt</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
	CV072861	NP8 Trykknapp Sort 1NO	CV072960	NP8 Signallampe LED Rød 110-230VAC
	CV072878	NP8 Trykknapp Grønn 1NO	CV072977	NP8 Signallampe LED Gul 110-230VAC
	CV072885	NP8 Trykknapp Rød 1NO	CV072984	NP8 Signallampe LED Blå 110-230VAC
	CV072892	NP8 Trykknapp m/lys Grønn 1NO	CV072991	NP8 Vender 3 pos 1NO/1NC
	CV072908	NP8 Trykknapp m/lys Rød 1NO	CV073004	NP8 Vender 2 pos 1NO/1NC
	CV072915	NP8 Nødstopp Trykk/Vri 1NO/1NC	CV073011	NP8 Vender 2 pos m/lys (grønn) 1NO
	CV072922	NP8 Nødstopp Trykk/Vri 1NO/1NC	CV073028	NP8 Vender m/lys (grønn) 2 pos 1NO fjærretur fra høyre
	CV072939	NP8 Trykknapp Grønn/Rød, Start/Stopp m/lys (Hvit)	CV073035	NP8 Vender m/lys (grønn) 3 pos 2NO fjærretur V/H
	CV072946	NP8 Signallampe LED Hvit 110-230VAC	CV073042	NP16 Buzzer Sort
	CV072953	NP8 Signallampe LED Grønn 110-230VAC	CV073059	NP16 Buzzer Rød m/lys