


## Sense Driver Hvit 3000lm 700mA DALI / Push Dim

El-nummer: 6600076  
 EAN: 7021988200834  
 SG artikkelnr: 820083



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 26W  
 Spenning: 230V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 53, C16: 85

### Lysteknikk

Levetid: 100.000

### Dimmetype

Type: DALI / Push Dim  
 Driver: 700mA

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

### Energi og godkjenning

Breem: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning

### Materialer og overflater

Material: Plast  
 Farge: Hvit

### Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs  
 Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 124  
 Bredde (mm) W: 79  
 Høyde (mm) H: 22  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.262 / 0.218

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 310 x 35 x 100



Sense Panels & Driver Kits									
	LED (lm)	LED (lm)	LED (lm)	SENSE 3000lm 3000lm 413 PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 5000lm 5000lm 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm 3000lm 413 DALI (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm 413 DALI (1400mA)	SENSE 5000lm 5000lm 413 DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm UGR-22 21W/129lm/W	4000lm UGR-22 31.2W/127lm/W	*	2700lm UGR-22 21W/129lm/W	4000lm UGR-22 31.2W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2600lm UGR-22 21W/124lm/W	4000lm UGR-22 31.2W/127lm/W	*	2700lm UGR-22 21W/129lm/W	4000lm UGR-22 31.2W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm UGR-22 21W/125lm/W	3900lm UGR-22 31.2W/127lm/W	4200lm UGR-22 31.2W/127lm/W	2850lm UGR-22 21W/126lm/W	3900lm UGR-22 31.2W/127lm/W	5000lm UGR-22 42W/121lm/W
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm UGR-22 21W/126lm/W	4000lm UGR-22 31.2W/127lm/W	5100lm UGR-22 42W/121lm/W	2750lm UGR-22 21W/126lm/W	4000lm UGR-22 31.2W/127lm/W	5100lm UGR-22 42W/121lm/W
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR-17 21W/126lm/W	3950lm UGR-19 31.2W/123lm/W	*	2650lm UGR-17 21W/126lm/W	3950lm UGR-19 31.2W/123lm/W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR-17 21W/131lm/W	4050lm UGR-19 31.2W/123lm/W	*	2750lm UGR-17 21W/131lm/W	4050lm UGR-19 31.2W/123lm/W	*
SENSE PRISM 5000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR-17 21W/126lm/W	3750lm UGR-17 31.2W/118lm/W	4800lm UGR-19 42W/110lm/W	2650lm UGR-17 21W/126lm/W	3750lm UGR-17 31.2W/118lm/W	5000lm UGR-19 42W/110lm/W
SENSE PRISM 5000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR-17 21W/131lm/W	3750lm UGR-17 31.2W/118lm/W	4800lm UGR-19 42W/110lm/W	2750lm UGR-17 21W/131lm/W	3750lm UGR-17 31.2W/118lm/W	4800lm UGR-19 42W/110lm/W

\*None efficiency calculations are incl. driver  
 incl. driver: 7-14% loss depending on driver

Page 14 of 22



7 0 2 1 9 8 8 2 0 0 8 3 4