



FAKTA

- Display som viser %-vis lysstyrke 0-99%.
- Ingen skruer på lysdemperens front.
- Lysdiode i front indikerer at dimmeren er på (aktiv).
- Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.).
- Impulsbrytere for justering av lysstyrken opp/ned.
- Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard.
- Tastelåsfunksjon (barnesikring).
- 16A 1-polt brudd 230VAC.
- Enkel programmering av maks- og minimumnivå.

**MICROSAFE[®] MDIM 1-10V,
LYSDEMPER MED 1-10V UTGANG**



MDIM 1-10V er en lysdemper for anlegg med lyskilder som bruker 1-10V forkobling. Innebygd relé, én fase 16A (8A reaktiv), for brudd av 230V ved behov (avhengig av type forkobling).

MDIM 1-10V, relékontakten bryter 230V til armaturen ved av- og påslag. Centrol[®] effektdimmere trenger ikke å kobles gjennom denne kontakten da de slår seg av automatisk.

EL. NR.	NAVN	FARGE
1418260	MDIM 1-10V	Polarhvit Plast

TEKNISK

Fysiske mål:	RS 16-standard
Spenning:	230VAC +10 / -20%
Max belastn.:	16 A (8A reaktiv) / 50 mA.
Sikring:	Overtemperatursikret ve 75°C. (OL).
Lysnivå:	1 - 99 %

TIPS Takler alle lasttyper med forkobl.utstyr med 1-10V inngang.

NB Anbefaler at man alltid kobler last (230V) gjennom den!

OBS

1-10V utgangen fra dimmeren er ikke potensialfri. Denne må behandles som nettspenning.

KOBLINGSPRINSIPP

