

**NEW!**

## Bikkel LED-dimmer

Bikkel er en kompakt universal innbyggnings dimmer for LED-belysning opp til 100VA og kan maks. belastes med 13 LED-drivere eller 13 retrofit pærer.

### LÆR DIN GAMLE BRYTER NYE TRIKS

Bikkel installeres enkelt bak en eksisterende innfelt bryter . På dette viset kan du enkelt gjøre om en lysbryter til en smart LED dimmer. Det er mulig og koble Bikkel til en eksisterende lysbryter da fjerner man P1-P2 kablen og bruker bare L og L med pil ut. Ved bruk av impulsbryter må man koble P1-P2 til impulsbryteren

### AUTOTUNING

Det er lett og stille inn Bikkel. Den gjør hele jobben for drg. Autotuningen i softwaren gjør at Bikkel tilpasser seg automatisk til den tilkoblede lasten. minimums lys-nivået kan innstilles i steg av 6%



**EI. NR. 1407298**

- ✓ Minimums last på bare 1W
- ✓ Passer alle innfelte lysbrytere
- ✓ Trenger bare 1 fase
- ✓ Passer til Retrofit Led pærer
- ✓ Passer til Led drivere
- ✓ Faseavsnitt dimmer

# BIKKEL LED-DIMMER

## SPESIFIKASJONER

Dimme teknologi

Watt[VA]

Volt [V]

Styring

Type

Belastnings type

Max. tilkoblede led drivere

Max. tilkoblede led lyskilder

Materiale

Dimensjoner

Faseavsnitt

1 - 100W

230

Via 1 pol bryter eller impulsbryter

Universal

Kapazitiv belastning

13 stk.

13 stk.

plast

30 x 30 x 15mm

## PASSER TIL OG DIMME

