

Flexibox



Modulært skap for 18 til 90 moduler

Skapet leveres i 2 varianter - for innfelling eller påvegg montasje. Flexiboxen for innfelling leveres både for 3" og 4" vegg, og har regulerbar frontramme (m/dør) for tilpassing til veggkledning fra 12 til 26 mm.

DIN Skinnene kan enkelt tas ut av skapet for premontering eller senere innmontering av vern og annet utstyr.

Døren har lås med "meiselspor", og hengslingside kan lett endres ved å dreie fronten 180 grader.

Ved krav om avlåsing kan sylindrelås kjøpes separat.

Enkel montering av skapmuffer; skjær ut aluminiumstapen som dekker hullene og monter skapmuffer!

Avdekkingen i skapet møter tavlenormens krav om IP2XC.

Flexibox leveres også med svakstrømsdel (se tabell).



- Nemko godkjent iht. Tavlenorm for 2x63 A IT/230V/50 Hz, 3x40 A IT/230V/50 Hz og 4x40 A TN/400V/50 Hz
- Justerbar front - for veggkledning 12 til 26 mm
- Tilpasset innfelling i 3" vegg
- Egen serie for 4" vegg (NYHET)
- Lås kan byttes til sylindrelås
- God plass for kabel under skinner
- Avdekking IP2XC innvendig
- 1, 2 eller 3 rad for innfelling eller på vegg

Skapene leveres med:

- Avdekking IP2XC innvendig.
- Jordskinne KLB24 montert.
- Montasjeinstruks.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- Dørlås og vrider.
- Blindplate for avdekking.
- Merkeskilt selvklebende (230V, 400V, kurs 1 - 30, hovedbryter, seriemåler).
- Kabelåpninger 3" topp/bunn med tape: 16x16 mm, 1x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm, 1x40 mm.
- Kabelåpninger 4" topp/bunn med tape: 18x16 mm, 2x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm, 1x40 mm, 1x50mm.

Teknisk spesifikasjon:

Skapene er i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og holdbarhet.

Farge er RAL9010 (polarhvit).

Flexibox 3" for påvegg og innfelt montasje

El nr.	Beskrivelse	Moduler	Frontmål B x H x D	Innfelt mål B x H
17 243 10	Flexibox innfelt-D 1 rad	1 x 18	400 x 225 x 70	375 x 200
17 243 11	Flexibox innfelt-D 2 rad	2 x 18	400 x 390 x 70	375 x 365
17 243 12	Flexibox innfelt-D 3 rad	3 x 18	400 x 550 x 70	375 x 525
17 243 13	Flexibox på vegg 1 rad	1 x 18	400 x 225 x 100	
17 243 14	Flexibox på vegg 2 rad	2 x 18	400 x 390 x 100	
17 243 15	Flexibox på vegg 3 rad	3 x 18	400 x 550 x 100	
17 243 20	Flexibox innfelt 1 rad m/sv. strømfelt *	1 x 18	400 x 575 x 70	375 x 550
17 243 21	Flexibox innfelt 2 rad m/sv. strømfelt *	2 x 18	400 x 750 x 70	375 x 725
17 243 22	Flexibox innfelt 3 rad m/sv. strømfelt *	3 x 18	400 x 910 x 70	375 x 885
17 243 23	Flexibox innfelt 4 rader	4 x 18	400 x 750 x 70	375 x 725
17 243 24	Flexibox innfelt 5 rader	5 x 18	400 x 910 x 70	375 x 885
17 243 40	Flexibox innfelt svakstrøm m/montasjeplate		400 x 390 x 70	375 x 200
17 243 50	Flexibox på vegg m/montasjeplate		400 x 390 x 100	
17 243 60	Flexibox innfelt m/3x12 modul og sv. strømsdel**	3 x 12	575 x 550 x 70	548 x 524
17 243 61	Flexibox innfelt m/4x12 modul og sv. strømsdel**	4 x 12	575 x 713 x 70	548 x 687

NB: Dybde innfelt Flexibox = Dybde innfellingsboks

mål i mm

* Svakstrømsfelt: 360 x 360 (B x H)

** Svakstrømsfelt: 250 x 490 (B x H)

Flexibox 4" for innfelt montasje

El nr.	Beskrivelse	Moduler	Frontmål B x H x D	Innfelt mål B x H
17 244 10	Flexibox Innfelt-D 1 rad	1x18	400 x 225 x 100	375 x 200
17 244 11	Flexibox Innfelt-D 2 rad	2x18	400 x 390 x 100	375 x 365
17 244 12	Flexibox Innfelt-D 3 rad	3x18	400 x 550 x 100	375 x 525
17 244 21	Flexibox Innfelt-D 2 rad m/ sv.strøm*	2x18	400 x 575 x 100	375 x 725
17 244 22	Flexibox Innfelt-D 3 rad m/ sv.strøm*	3x18	400 x 750 x 100	375 x 885
17 244 23	Flexibox Innfelt-D 4 rader	4x18	400 x 910 x 100	375 x 725
17 244 24	Flexibox Innfelt-D 5 rader	5x18	400 x 910 x 100	375 x 885
17 244 40	Flexibox Innfelt-D svakstrøm m/mont plate		400 x 390 x 100	375 x 365
17 244 60	Flexibox Innfelt-D m/3x12 modul og sv.strømsdel**	3x12	575 x 550 x 100	548 x 524
17 244 61	Flexibox Innfelt-D m/4x12 modul og sv.strømsdel**	4x12	575 x 713 x 100	548 x 687

NB: Dybde innfelt Flexibox = Dybde innfellingsboks

mål i mm

* Svakstrømsfelt: 360 x 360 (B x H)

** Svakstrømsfelt: 250 x 490 (BxH)