

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Eco Smoke Detector er en optisk branddetektor som varsler trådløst via Sikoms trådløse sentraler. Dette gjør at den er svært enkel å montere da man slipper å strekke frem signalkabler til sentralen. Detektoren kan tilkobles 230V for å driftes av strømmettet, driftes av 3.6V batteri, eller begge deler. Branddetektoren varsler med lydsignal i tillegg til at den sender deg et varsel via sentralen. Detektorer som er innmeldt på samme sentral og har trådløs kontakt med hverandre, har funksjonen «varsler en varsler alle». Trådløs varsling via frekvens 433,9 MHz

Elnummer:	64 014 37
Dimensjon:	110 x 110 x 35 mm
Farge:	Offwhite
Overflatebehandling:	Matt
Øvrige opplysninger:	

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Bruk tørr klut for rengjøring

Ettersyn/kontroll

Kontroller jevnlig at detektor blinker rødt med jevne mellomrom og ikke gir fra seg lyd-varsel om lavt batteri. Når varsel for lavt batteri opptrer, er det anbefalt å skifte hele detektoren. Batteriet har en levetid på opptil 9 år. Kontroller at batteriklemmer er stramme. Sjekk for lekkasje fra batterier. Test detektorer med testknapp eller testgass en gang i året.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Fjern støv på og rundt detektor.

SIKOM AS

Varsling

Eco Trådløs Røykdetektor

300-8337V10

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år (Unntatt batterier)

Garanti og vilkår

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet

Tåler ikke fukt.

Renholdsvennlighet**Øvrige opplysninger**

Driftstemperatur: 0°C til +55°C

Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon.**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent	Sikom AS
Postadresse	Neptunveien 6
Postnr. og poststed	7652 Verdal
Telefon	+47 74085960
E-post	post@sikom.no
Internett	www.sikom.no