

FDV BLAD FOR NC1 KONTAKTOR

GENERELT

Ant poler: 3 og 4

Spenningsnivå: Opp til 690V

FORVALTNING

Chint kontaktorerer er godkjent ihht IEC EN 60947-4-1.

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 5W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS
Ihht IEC 60947 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.
Ikke bruk vann.

TILBEHØR

Levetid:

Elektrisk levetid 100-1000x10³ koblinger
Mekanisk levetid 6-10x10⁶ koblinger

Tidsblokker:
CV003506 Innkobling NC1 0,1-3s 1NO+1NC
CV003513 Innkobling NC1 0,1-30s 1NO+1NC
CV003520 Innkobling NC1 10-180s 1NO+1NC
CV003537 Utkobling NC1 0,1-3s 1NO+1NC
CV003544 Utkobling NC1 0,1-30s 1NO+1NC
CV003551 Utkobling NC1 10-180s 1NO+1NC
Hjelpekontakter:
CV003568 Hjelpekontaktblokk 2NO
CV003575 Hjelpekontaktblokk 1NO+1NC
CV003582 Hjelpekontaktblokk 2NC
CV003599 Hjelpekontaktblokk 4NO
CV003605 Hjelpekontaktblokk 3NO+1NC
CV003612 Hjelpekontaktblokk 2NO+2NC
CV003629 Hjelpekontaktblokk 1NO+3NC
CV003636 Hjelpekontaktblokk 4NC

Termiske releer:
CV008914 Termisk rele 1,6-2,5A
CV008921 Termisk rele 2,5-4A
CV008938 Termisk rele 4-6A
CV008945 Termisk rele 5,5-8A
CV008952 Termisk rele 7-10A
CV008969 Termisk rele 9-13A
CV008976 Termisk rele 12-18A
CV008983 Termisk rele 17-25A
CV008997 Termisk rele 23-32A
CV009003 Termisk rele 28-36A
CV009010 Termisk rele 23-32A
CV009027 Termisk rele 30-40A
CV009034 Termisk rele 37-50A
CV009041 Termisk rele 48-65A
CV009058 Termisk rele 55-70A
CV009065 Termisk rele 63-80A
CV009072 Termisk rele 80-93A

PRODUKT

NC1 kontaktorer 3-pol:
CV003315 NC1-12, 12A AC3, 400V
CV003322 NC1-18, 18A AC3, 400V
CV003339 NC1-25, 25A AC3, 400V
CV003346 NC1-32, 32A AC3, 400V
CV003353 NC1-40, 40A AC3, 400V
CV003360 NC1-50, 50A AC3, 400V
CV003377 NC1-65, 65A AC3, 400V
CV003384 NC1-80, 80A AC3, 400V
CV003391 NC1-95, 95A AC3, 400V

NC1 kontaktorer 4-pol:
CV003414 NC1-12, 12A AC3, 400V
CV003421 NC1-25, 25A AC3, 400V
CV003438 NC1-40, 40A AC3, 400V
CV003445 NC1-50, 50A AC3, 400V
CV003452 NC1-65, 65A AC3, 400V
CV003469 NC1-80, 80A AC3, 400V
CV003476 NC1-95, 95A AC3, 400V