

Multitest M74 – Multimeter med innebygd Installasjonstester

- Sann RMS

EAN 5706445500154 / E-NR 8022995

Multitest M74 er et smart kombi instrument, som med kun ett instrument kan erstatte en rekke andre instrumenter.

- Multimeteret måler sann RMS spenning og strøm (med tang) og frekvens
- Ohmmeter og gjennomgangstest med akustisksignal
- Isolasjonstest med 500V prøvespenning
- Test av jordfeilbrytere 30, 100 og 300mA AC med visning av utkoblingstid
- Test av utjevningsforbindelser og beskyttelsesledere med 200mA
- Jordsløfemotstand 2-polet med 15mA
- Fasefølge-/dreiefelttest 1- og 2 polet på 3 fasede installasjoner

Instrumentet har min, maks, gjennomsnitt, datahold, $\pm$ peakfunksjon og har et stort lettleselig multidisply.

M74 er velegnet som serviceinstrument for montøren. Leveres komplett med veske, måleledninger, adapterkabler og brukerveiledning. Tilfredsstiller EN 61010-1 KAT III 550V.



Strømtang bestilles separat.

Tekniske Data:

Spenning AC/DC:	0-1000m-10-100-605V
Oppløsning:	0,1m-0,001-0,01-0,1V
Nøyaktighet:	DC: $\pm 0,5\% + 2D$ / AC: $\pm 1\% + 2D$
Strøm (med tang, bestilles separat):	0,1-1000-1200A AC/DC
Nøyaktighet:	$\pm 2\% + 2D$
Motstand:	0-40-400-4000-40k Ω ;
Kontinuitet/200mA:	0-19,99-99,9 Ω ;
Frekvens:	30-400Hz
Isolasjonstest:	0-20-200-1000M Ω ; (500V/1mA)
RCD utkoblingstid type AC:	30...5x30...100...300mA
RCD utkoblingstid type A:	30mA; 2...300ms
RCD utkoblingsstrøm type AC og A:	30mA
Jordsløfemotstand:	1-2000 Ω ;; 15mA
Dreiefelttest:	90-315V, 45-65Hz
Batteri:	4 x 1,5V LR6 eksl.
Mål:	250x50x30 mm
Vekt:	240 g

Tilbehør

EAN	E-NR	Produkt
11050075	11050075	Kalibrering av HT M75
5703317400253	8023931	Sikring 11A, 10x38mm, 20kA/1000V
5703317461308	8022796	Type 426 -18 Universal Ledningssett
5706445320004	8022797	Type 44100 - Multimeter Måleledningssett
5706445320769	8023907	Elma Easy-Iso SN48
5706445500420	8062422	Strømtang HT4005N for HT823, 824
5706445500437	8023581	HT4003 strømtang
5706445500499	8024391	Macrotest 5035 Testledning med Schuko-stikk
5706445500512	8024280	HT96U strømtang