

REHAB550

Komplett ombygging av gamle Nebb sikringsskap

- ganske enkelt; en smart og fleksibel løsning!

- For gamle F skap
- Ny front og sidevegger
- Ny dør og ny lås
- For helt og delvis innfelt skap
- For påvegg skap
- Montasjeramme ifølge IP2XC
- 2 skinner á 24 moduler



FØR



ETTER



Stansefabrikkens REHAB550 løsning for gamle F sikringsskap gjør at du nå kan øke både elsikkerhet og person-sikkerhet, samtidig som du fjerner "problemet" med dårlige dører og ødelagte låser.

Kort sagt; vi tilbyr en sikker vinner for installatør og anleggseier!

Fronter leveres med flere dybder på veggene og er regulerbare slik at de passer til skap som er fra Helt innfelt til Påvegg montert.

Montasjeramme gir innvendig kapsling IP2XC - dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere i forhold til forskrifter og normer.

Montasjerammen MÅ brukes sammen med ny front, og front monteres først.

Stansefabrikken kan til prosjekter også levere løsninger hvor flere skap er montert sammen med en felles front.



www.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

ELEKTROline

REHAB550

Komplett ombygging av gamle Nebb sikringsskap

- ganske enkelt; en smart og fleksibel løsning!



EKSEMPEL PÅ FRONT MED DØR / VEGGER



Montasjeramme
1716345

Fordelingsramme
1716348

EKSEMPEL PÅ RAMMER

NEBBSKAP type F med ytre dim: 550 x 770 x 200 (b x h x d)

El nr	Avstand front gammelt skap til vegg*
17 163 40	0 mm
17 163 41	3-40 mm
17 163 42	41-60 mm
17 163 43	61-90 mm
17 163 49	91-120 mm
17 163 44	200 mm

El nr	Moduler	Målerbrett dim
17 163 45	2x24/2x6	250x400
17 163 48	5x24	Nei

Rammene MÅ brukes sammen med ny front.

MÅL I MM

* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.

Teknisk spesifisering

Ved valg av antall rader MÅ det tas hensyn til lokale / regionale krav til målerplass.

Produktene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Farge er RAL9010 (polarhvit), andre RAL farger kan leveres på forespørsel.

Dørens plastlås har meiselspor, vrihåndtak ettermonteres. Låsen kan eventuelt byttes til nøkkellås.

Sikringsskinner har bredde 24 moduler og begge vernplasser har 10 moduler.

Front og montasjerammer selges hver for seg slik at det er lett å lage rett løsning. Front MÅ monteres først når også ny montasjeramme skal brukes.

www.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

ELEKTROline