

E 63 017 76

ART.NR: 13215

Optisk brandvarnare för trådlös seriekoppling**Allmänt**

- * Fotoelektrisk givare för pyrande glödbrännder
- * Inbyggd temperaturvarnare
- * Hög känslighet och stabilitet
- * Avancerat självlärande kodsysteem för att förhindra störningar från andra system.
- * Räckvidd, fri sikt: upp till 20 m i öppen miljö
- * LED-diod visar normal funktion
- * Test- och pausfunktion, ljudlöst läge i 10 minuter
- * Varning vid låg batterinivå. Varnar i 30 dagar.
- * Kraftig larmsignal på 85 dB vid 3 m
- * Upp till 12 enheter kan sammankopplas
- * Dammskydd medföljer
- * Informationsblad bifogas
- * Bruksanvisning på Svenska - Engelska bifogas
- * Bruksanvisning på Norska, Finska och Danska finns på www.nexa.se
- * Levereras med plugg och skruv i box
- * Kompatibel med Nexa Bridge (SmartaHem styrenhet)

**FIRE & SAFETY®**

Benämning	FS-558/RF
Artikelnummer	13215
E-nummer	E 63 17 76
Mått	12 cm (Diameter) x 2,5 cm hög
Strömförsörjning	DC 2 x 1,5V AA batteri
Driftstemperatur	5°C till +45°C
Luftfuktighet	10 - 90%
Temperatursensorer	54 - 70°C (EN-54)
Radiofrekvens	433 MHz
Certifierad av Intertek	EN 14604:2005

PrestandadeklARATION: **NEXA13215-CPR-01** finns på vår hemsida